



Pocket Reader

Handlicher ISO-Taschenleser für Kleintiere oder gelegentliche Lesungen.

Liebt Transponder nach ISO 11784 und ISO 11785 mit FDX-B und HDX-Übertragungsverfahren.

Einknopfbedienung zum Anschalten und Lesen. Drei weitere Tasten dienen zur Veränderung der Lesereinstellungen.

Die erfolgreiche Lesung wird mit rotem LED und Piepser quittiert, die zweizeilige LCD-Anzeige wechselt auf die neue Tiernummer.

Der Leser schaltet automatisch nach einstellbarer Zeit ab.

Die zweizeilige Anzeige zeigt immer die letzte gelesene Tiernummer, diese ist bequem ables- und aufschreibbar.

Der Leser wird durch eine 9-V-Blockbatterie mit Strom versorgt.

Mit einer Alkalizelle sind etwa 2.500 Lesevorgänge möglich.

TEXAS TRADING GmbH
Landsberger Straße 33 · 86949 Windach
Tel. 08193/9313-0 · Fax 08193/9313-33

TEXAS TRADING GmbH, Windach, Copyright© 2011



**Sicherheit durch Qualität
für Weide und Stall**



Code	AL-PKR
Maße	125 x 70 x 24 mm
Gewicht	180 g (mit installierter 9-V-Blockbatterie)
Anzeige	2 Zeilen à 8 Zeichen
Stromversorgung	9-V-Blockbatterie
Lesereichweite	5 cm bei ALLFLEX-Injektat INJ12 10 cm bei ALLFLEX-Ohrmarke EET
Lieferumfang	Pocket Reader betriebsbereit mit 9-V-Blockbatterie, Schutztasche mit Clip